

ООО «ПОС система»

МАШИНА ЭЛЕКТРОННАЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ
FPrint-5200K

Инструкция по установке электронной
контрольной ленты защищенной

АТ009.00.00 И17

Инв. № подл.	Подпись и дата	Вам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1	Установка ЭКЛЗ	4
2	Замена ЭКЛЗ при исправной работе ККМ	5
3	Замена ЭКЛЗ в аварийных ситуациях	8
4	Требования, обеспечивающие сохранность данных, архивированных в ЭКЛЗ	11
5	Оборудование и документация	11

АТ009.00.00 И17											
<i>Изм</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп</i>	<i>Дат</i>							
<i>Разраб.</i>					МАШИНА ЭЛЕКТРОННАЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ FPrint-5200K Инструкция по установке электронной контрольной ленты защищенной						
<i>Пров.</i>											
<i>Н. контр</i>											
<i>Утв</i>											
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"><i>Лит</i></td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><i>Лист</i></td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><i>Листов</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> </table>	<i>Лит</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>		2	12
<i>Лит</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>									
	2	12									

1 Установка ЭКЛЗ

1.1 Генеральный поставщик поставляет машину с неактивизированной ЭКЛЗ.

Продажа ККМ с активизированной ЭКЛЗ не допускается.

1.2 После первичной установки ЭКЛЗ, в паспорте должна быть сделана отметка об установке ЭКЛЗ, заверенная подписью и печатью генерального поставщика, проводившего установку ЭКЛЗ, и содержащая регистрационный номер ЭКЛЗ и дату установки.

1.3 Специалист ЦТО после проведения пуско-наладочных работ при фискализации ККМ автоматически активизирует ЭКЛЗ.

Для проверки правильности выполнения указанной операции необходимо распечатать итоги активизации ЭКЛЗ в соответствии с инструкцией налогового инспектора АТ009.00.00 РН (далее – РН). Сверить регистрационный номер ЭКЛЗ в распечатке итогов активизации с номером в паспорте версии модели ККМ.

1.4 После активизации ЭКЛЗ в паспорте модели должна быть сделана отметка об активизации ЭКЛЗ, заверенная подписью и печатью ЦТО, проводившего активизацию, и содержащая регистрационный номер ЭКЛЗ и дату активизации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	АТ009.00.00 И17					Лист
					Изм	Лист	№докум	Подп	Дата	4

2 Замена ЭКЛЗ при исправной работе ККМ

2.1 Необходимость замены ЭКЛЗ при исправной работе ККМ возникает в следующих случаях:

а) при заполнении поля памяти ЭКЛЗ, предназначенного для регистрации кассовых операций.

Если ЭКЛЗ близка к заполнению, в распечатке сменного отчета появится сообщение:

ВНИМАНИЕ! ЭКЛЗ БЛИЗКА К ЗАПОЛНЕНИЮ

Если в ЭКЛЗ нет места для записей, на операции производящие запись в Архив машина возвратит ошибку 216, и работа машины блокируется;

б) Если в ЭКЛЗ исчерпан временной ресурс функционирования, на операции производящие запись в Архив машина возвратит ошибку 215, и работа машины блокируется;

в) при перерегистрации или замене фискальной памяти.

Порядок действий при замене фискальной памяти изложен в инструкции по замене фискальной памяти АТ009.00.00 И16.

2.2 По обращению пользователя представитель ЦТО должен снять краткие фискальные отчеты, краткий отчет по закрытиям смен из ЭКЛЗ и итоги текущей смены из ЭКЛЗ в соответствии с РН, и составить в установленном порядке акты по унифицированным формам КМ-1 и КМ-2.

2.3 В акте по унифицированной форме КМ-1 информация по ЭКЛЗ не вносится, поэтому его оформление для ККМ, функционирующих с ЭКЛЗ, производится в порядке, установленном для ККМ, функционирующих без ЭКЛЗ.

2.4 Акт по унифицированной форме КМ-2 (далее – акт) оформляется в следующем порядке.

2.4.1 В поле акта «Характер неисправности при отправке в ремонт и заключение специалиста центра технического обслуживания о состоянии блока фискальной памяти» должна быть сделана запись о выполняемой процедуре, состоянии фискальной памяти и состоянии ЭКЛЗ до выполнения процедуры замены.

2.4.2 Показания счетчиков ККМ до выполнения процедуры замены указывают в столбце акта «Перед отправкой ККМ в ремонт».

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					АТ009.00.00 И17	Лист
Изм	Лист	№докум	Подп	Дата		5

2.4.3 Показания счетчиков ККМ после выполнения процедуры замены указывают в столбце акта «При возврате ККМ из ремонта в организацию».

2.4.4 В графе «а» акта указывают показания контрольных счетчиков количества закрытых смен в фискальной памяти ККМ (из краткого фискального отчета за период) при:

- выполнении последней перерегистрации (фискализации) ККМ;
- выполнении последней активизации ЭКЛЗ;
- выполнении текущей процедуры замены ЭКЛЗ.

2.4.5 В графе «б» акта указывают показания денежных счетчиков (кратких фискальных отчетов за соответствующий период):

- от фискализации до последней перерегистрации (фискализации) ККМ;
- от последней перерегистрации (фискализации) до последней активизации ЭКЛЗ;
- от последней активизации ЭКЛЗ до последней закрытой смены.

2.4.6 В графе «в» акта указывают показания денежных счетчиков (из краткого отчета из ЭКЛЗ по закрытиям смен за период и итогов текущей смены):

- от последней активизации ЭКЛЗ до последней закрытой смены;
- за текущую смену.

2.5 ЦТО, проводивший процедуру замены ЭКЛЗ, обеспечивает отправку оформленных при этом актов по унифицированным формам КМ-1 и КМ-2 в адрес налогового органа. К указанным актам должны быть приложены оформленные на ККМ отчетные документы, на основании которых проводилось заполнение актов.

2.6 После оформления и отправки актов по унифицированным формам КМ-1 и КМ-2 в адрес налогового органа, представитель ЦТО должен произвести замену ЭКЛЗ в следующем порядке.

2.6.1 Перед снятием ЭКЛЗ с исправной ККМ необходимо выполнить закрытие архива в соответствии с РН.

2.6.2 При успешном закрытии архива для замены ЭКЛЗ необходимо выполнить следующие действия:

- а) выключить ККМ, отключить от сети питания и ПЭВМ. Распломбировать ККМ. Открутить винты крепления устройства печатающего, под-

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

					АТ009.00.00 И17	Лист
Изм	Лист	№докум	Подп	Дата		6

нять устройство печатающее;

б) отсоединить кабель ЭКЛЗ от разъема ККМ, открутить винты на хомуте для крепления ЭКЛЗ, вынуть ЭКЛЗ;

в) установить новую ЭКЛЗ, подключить ЭКЛЗ к разъему ККМ. Завернуть винты на хомуте для крепления ЭКЛЗ. Установить устройство печатающее ККМ, завернуть винты крепления;

г) подключить машину к ПЭВМ и сети питания. Включить машину. выполнить активизацию ЭКЛЗ в соответствии с РН;

д) опломбировать машину.

2.7 После активизации ЭКЛЗ, в паспорте должна быть сделана отметка об активизации ЭКЛЗ, заверенная подписью и печатью ЦТО, проводившего активизацию, и содержащая регистрационный номер ЭКЛЗ и дату активизации.

2.8 Снятые ЭКЛЗ подлежат хранению у пользователя в течение пяти лет с момента снятия. При этом пользователь должен обеспечить сохранность ЭКЛЗ с зарегистрированной в ней информацией в течение указанного срока, соблюдая условия хранения ЭКЛЗ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	АТ009.00.00 И17					Лист
					Изм	Лист	№докум	Подп	Дата	7

3 Замена ЭКЛЗ в аварийных ситуациях

3.1 Необходимость замены ЭКЛЗ возникает при блокировке ККМ, вызванной фатальной аварией в ЭКЛЗ. При этом распечатывается одно из следующих сообщений:

ОШИБКА ОБМЕНА С ЭКЛЗ

или

ОШИБКА ЭКЛЗ 213

или

ОШИБКА ЭКЛЗ 214

или

АВАРИЯ ЭКЛЗ

Или машина возвращает ошибку 214, 213 или 210 по интерфейсу (Коды ошибок описаны в Руководстве программиста АТ009.00.00 И15).

Необходимо выключить машину и обратиться в ЦТО.

3.2 По обращению пользователя представитель ЦТО должен произвести замену ЭКЛЗ в следующем порядке:

а) распломбировать машину. Открутить винты крепления устройства печатающего, поднять устройство печатающее ККМ;

б) отсоединить кабель ЭКЛЗ от разъема ККМ, отсоединить ЭКЛЗ от корпуса ККМ (ЭКЛЗ крепиться к корпусу двухсторонним скотчем) вынуть ЭКЛЗ;

в) установить новую ЭКЛЗ, подключить ЭКЛЗ к разъему ККМ. Установить печатающее устройство ККМ, завернуть винты крепления;

г) выполнить активизацию ЭКЛЗ в соответствии с РН;

е) опломбировать машину.

3.3 После активизации ЭКЛЗ, в паспорте должна быть сделана отметка об активизации ЭКЛЗ, заверенная подписью и печатью ЦТО, проводившего активизацию, и содержащая регистрационный номер ЭКЛЗ и дату активизации.

3.4 Представитель ЦТО должен закрыть архив снятой ЭКЛЗ с помощью специального программного обеспечения при подсоединении ЭКЛЗ к персональному компьютеру. Закрытие архива производится в условиях ЦТО.

3.5 Снятые ЭКЛЗ подлежат хранению у пользователя в течение пяти лет с момента снятия. При этом пользователь должен обеспечить сохранность ЭКЛЗ с зарегистрированной в ней информацией в течение указанно-

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№докум	Подп	Дата	АТ009.00.00 И17	Лист
						8

го срока, соблюдая условия хранения ЭКЛЗ.

3.6 Представитель ЦТО должен снять краткие фискальные отчеты и составить в установленном порядке акты по унифицированным формам КМ-1 и КМ-2.

3.7 В акте по унифицированной форме КМ-1 информация по ЭКЛЗ не вносится, поэтому его оформление для ККМ, функционирующих с ЭКЛЗ, производится в порядке, установленном для ККМ, функционирующих без ЭКЛЗ.

3.8 Акт по унифицированной форме КМ-2 (далее – акт) оформляется в следующем порядке.

3.8.1 В поле акта «Характер неисправности при отправке в ремонт и заключение специалиста центра технического обслуживания о состоянии блока фискальной памяти» должна быть сделана запись о выполняемой процедуре, состоянии фискальной памяти и состоянии ЭКЛЗ до выполнения процедуры замены.

3.8.2 Показания счетчиков ККМ до выполнения процедуры замены указывают в столбце акта «Перед отправкой ККМ в ремонт».

3.8.3 Показания счетчиков ККМ после выполнения процедуры замены указывают в столбце акта «При возврате ККМ из ремонта в организацию».

3.8.4 В графе «а» акта указывают показания контрольных счетчиков количества закрытых смен в фискальной памяти ККМ (из краткого фискального отчета за период) при:

- выполнении последней перерегистрации (фискализации) ККМ;
- выполнении последней активизации ЭКЛЗ;
- выполнении текущей процедуры замены ЭКЛЗ.

3.8.5 В графе «б» акта указывают показания денежных счетчиков (кратких фискальных отчетов за соответствующий период):

- от фискализации до последней перерегистрации (фискализации) ККМ;
- от последней перерегистрации (фискализации) до последней активизации ЭКЛЗ.

3.9 ЦТО, проводивший процедуру замены ЭКЛЗ, обеспечивает отправку оформленных при этом актов по унифицированным формам КМ-1

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					АТ009.00.00 И17	Лист
Изм	Лист	№докум	Подп	Дата		9

и КМ-2 в адрес налогового органа. К указанным актам должны быть приложены оформленные на машине отчетные документы, на основании которых проводилось заполнение актов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					АТ009.00.00 И17	Лист
Изм	Лист	№докум	Подп	Дата		10

